

## euroset 5040

Šnúrový telefón s automatickým podsvietením na pohodlné používanie.

USP: Rodinný všestranný s najlepším displejom vo svojej triede

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| <b>Rozhranie:</b>  | a/b (analógové)                   |
| <b>Pripojenie:</b> | HA/PBX                            |
| <b>Štandardy:</b>  | HAC, FSK, DTMF                    |
| <b>Farba:</b>      | Antracitová/Strieborná klávesnica |

**Základné vlastnosti**

- o Plug & Play (možnosť použitia bez zložitej inštalácie, rozbaľiť, pripojiť telefón do zásuviek a volať)
- o Zabudovaný senzor umožňuje automatické podsvietenie klávesnice a displeja pri priblížení užívateľa k telefónu.

**Menu**

- o Intuitívne ovládanie a ďalšie nastavenia s tlačidlom SET
- o Užívateľská poradenská služba v národnom jazyku (čiastočne dostupné)

**Displej**

- o Nastaviteľný uhol displeja 0–60°
- o Veľkosť displeja: 82 x 21 mm
- o Čierno-biele podsvietenie, 14 číslic, 7-segmentový displej s podsvietením + 1 riadok pre ikony
- o Podsvietenie displeja: farba TBD
- o Zobrazenie hodín v pohotovostnom režime
- o Synchronizácia času pomocou CLIP informácií (špecifické pre každú krajinu)<sup>1 2</sup>
- o Zobrazenie doby trvania hovoru počas telefonátu

**Klávesnica**

- o Podsvietených 12 numerických a 7 funkčných kláves
- o 6 tlačidiel s menami a podsvieteným
- o Zamknutie klávesnice pomocou dlhého stlačenia klávesy #
- o Senzor pohybu (automatické podsvietenie) zapnutie/vypnutie pomocou dlhého stlačenia klávesy \*
- o Flash tlačidlo (R) s dlhým stlačením pre pauzu (P)
- o Tlačidlo na stíšenie hlasitosti
- o Veľké LED tlačidlo pre dvojnásobné použitie, ako zoznam volaných hovorov a vizuálny signál pre prichádzajúce hovory

**Zvukové vlastnosti:**

- o Vyzváňanie tónov zvonenia cez reproduktor
- o Nastavenie hlasitosti prídavného slúchadla (3 úrovne)
- o Nastavenie hlasitosti tónov zvonenia (4 úrovne)
- o Hlasitý odposluch s nastaviteľnou hlasitosťou (7 úrovní)
- o Nastaviteľná frekvencia tónov (3 úrovni)

**Voľba telefónnych čísel**

- o Príprava voľby čísla (vloženie telefónneho čísla pred vytočením) s možnosťou opravy
- o Možnosť opätovného vytočenia posledných 5 telefónnych čísel
- o Vytáčanie: DTMF, pulzná, tónová (nastaviteľná)
- o Podpora miestnych telefónnych predvolieb

**Prichádzajúce hovory**

- o Zobrazenie čísla volajúceho CLIP<sup>1 2</sup>
- o Podsvietené tlačidlá s menami s číslom volajúceho<sup>3</sup>
- o Blikanie LED tlačidla pre vizuálny signál
- o Možnosť výberu vyzváňacieho okruhu s:
  - 10 štandardnými melódiami
  - nastaviteľnou hlasitosťou
- o Automatické prijatie hovoru: Užívateľ nastaví telefón na automatické prijatie hovoru pomocou hands free, založenom na senzore pohybu.

**Priame volanie**

- o 6 tlačidiel na priame volanie
- o Podsvietený pripomienkovač zmeškaných hovorov prepojený s tlačidlami rýchlej voľby<sup>3</sup>
- o Prvé stlačenie na vypnutie pripomienkovača, druhé na spätné volanie

## Zmeškané hovory

- o Zobrazenie zmeškaných hovorov
- o Pohodlný prístup k zmeškaným hovorom pomocou vizuálnej pripomienky na tlačidlách rýchlej voľby<sup>3</sup>
- o Pohodlný prístup k zoznamu zmeškaných hovorov pomocou určenej veľkej podsvietenej klávesy
- o Zoznam zobrazuje až do 50 zmeškaných hovorov s CLIP<sup>1 2</sup>
- o Podpora vytáčania čísel mimo zoznamu zmeškaných hovorov

## Rozširujúce funkcie

- o Zamknutie telefónu s možnosťou priameho hovoru (Baby call)
- o Pohodlné priame nastavenie hlasitosti pomocou kláves +/- pri každej aktívnej činnosti: na prídavnom slúchadle, pre hlasitý odposluch a pri nastavení tónov zvonenia
- o Všetky funkcie okrem tých, ktoré sú prepojené s podsvietením a senzorom pohybu, sú dostupné aj bez zdroju prúdu.

## Fixované možnosti operátora

- o Podpora sieťového poskytovateľa pre používanie R-tlačidla, \*-tlačidla a #-tlačidla, Flash

## Technické údaje

- o CLIP: FSK & DTMF Dual Mode – Type I
- o Opätovné vytočenie posledného čísla – maximálne 32 znakov
- o Hlasité telefonovanie – aktivácia podsvieteným tlačidlom
- o Zamknutie klávesnice – počas zamknutia môžu byť uskutočnené iba núdzové hovory (direct call/baby call)
- o Signálne (Flash) tlačidlo – s možnosťou nastavenia času pre prepojenie hovorov (90, 120, 270, 375, 600 ms)
- o Pamäť – 16Kbit EEPROM
- o Kompatibilné s načúvacími prístrojmi – vrátane typu CCITT P37

## Rozmery

- o 232 x 201 x 70 mm (V x D x Š) vrátane prídavného slúchadla
- o Spojovací kábel: 2 m (TAE)
- o Balenie: 275 x 190 x 92

## Obsah balenia

- o Prídavné slúchadlo / Základňová stanica
- o 1 Zdroj napájania
- o 1 Telefónny kábel
- o 1 Uživatelský manuál

<sup>1</sup> V závislosti od krajiny/klienta

<sup>2</sup> V závislosti od poskytovateľa telefónnych služieb

<sup>3</sup> V závislosti od podpory CLIP